

en

## Installation

- Important:** This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
- Fix the floodlight to the mounting surface using suitable fixings. (Fig 1)
- Connect the flying lead to the mains supply. A suitable waterproof junction box or enclosure must be used to maintain the IP65 rating of the product.
- (IFLBIN\_ and IFLB2N\_ only) Set desired wattage using dip switches on product (Fig 3)
- Tighten the two side bolts to secure the floodlight in the required position.

## Installation data

- IFLBIN\_ and IFLB2N\_: The light source of these luminaires is not replaceable. When the light source reaches the end of its life the whole luminaire shall be replaced.

fr

## Installation

- Important:** cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- Fixer au mur. Vis et chevilles non fournies. (Fig 1)
- Connectez le câble volant à l'alimentation secteur. Une boîte de jonction ou un boîtier étanche approprié doit être utilisé pour maintenir l'indice de protection IP65 du produit.
- (IFLBIN\_ et IFLB2N\_ uniquement) Réglez la puissance à l'aide des commutateurs DIP sur le produit (fig. 3).
- Serrez les deux boulons latéraux pour fixer le projecteur industriel dans la position souhaitée.

## Données d'installation

- IFLBIN\_ et IFLB2N\_: La source de lumière de ce produit n'est pas remplaçable. Il vous faudra remplacer tout le luminaire une fois sa durée de vie atteinte.

it


## Installazione

- Importante:** il cablaggio di questa unità deve essere eseguito da un elettricista qualificato o da una persona competente. Prima del cablaggio, isolare l'alimentazione di rete.
- Fissare il riflettore alla superficie di montaggio utilizzando i dispositivi di fissaggio adeguati.
- Collegare il cavo volante alla rete elettrica. Per mantenere il grado di protezione IP65 del prodotto, è necessario utilizzare una scatola di giunzione o un contenitore impermeabile adeguato.
- (Solo IFLBIN\_ e IFLB2N\_). Impostare la potenza desiderata utilizzando gli interruttori DIP presenti sul prodotto (Fig. 3).
- Serrare i due bulloni laterali per fissare il riflettore nella posizione desiderata.

## Dati di installazione

- IFLBIN\_ e IFLB2N\_: la sorgente luminosa di queste lampade non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita.

Non replaceable light source (IFLBIN\_ and IFLB2N\_)  
Source non remplaçable (IFLBIN\_ et IFLB2N\_)  
Sorgente luminosa non sostituibile (IFLBIN\_ e IFLB2N\_)



Non replaceable control gear (IFLBIN\_ and IFLB2N\_)  
Alimentation non remplaçable (IFLBIN\_ et IFLB2N\_)  
Alimentatore non sostituibile (IFLBIN\_ e IFLB2N\_)



Replaceable light source by a professional (IFLB3N\_ only)  
Source remplaçable par un professionnel (IFLB3N\_ uniquement)  
Sorgente luminosa sostituibile da un professionista (Solo IFLB3N\_)



Replaceable control gear by a professional (IFLB3N\_ only)  
Alimentation remplaçable par un professionnel (IFLB3N\_ uniquement)  
Alimentatore sostituibile da un professionista (Solo IFLB3N\_)



5 year warranty  
5 ans de garantie  
Garanzia di 5 anni

Light source energy classes: IFLBIN40, IFLB2N40, IFLB3N30, IFLB3N40 = D IFLBIN30, IFLB2N30 = E  
Classe énergétique de la source lumineuse: IFLBIN40, IFLB2N40, IFLB3N30, IFLB3N40 = D IFLBIN30, IFLB2N30 = E  
Classi energetiche della sorgente luminosa: IFLBIN40, IFLB2N40, IFLB3N30, IFLB3N40 = D IFLBIN30, IFLB2N30 = E

en

fr

it

### Installation Data

### Données d'installation

### Dati di installazione

Product / Produit / Prodotto	IFLB1N__	IFLB2N__	IFLB3N__
Input voltage / Tension / Tensione di ingresso	220 - 240V AC	220 - 240V AC	220 - 240V AC
Input current / Courant d'entrée / Corrente di ingresso	290mA - 510mA	540mA - 820mA	1.2A
Input power / Puissance / Potenza di ingresso	65W   80W   125W	125W   165W   200W	300W
Power factor / Facteur de puissance / Fattore di potenza	>0.95	>0.95	>0.95
Inrush current / Courant d'appel / Corrente di spunto	30.3A 0.22ms	30.3A 0.22ms	53A 0.22ms




Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.




Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



Questo prodotto deve essere smaltito in modo separato rispetto ai rifiuti domestici. Si prega di separare questi articoli dagli altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare l'amministrazione locale per informazioni su dove e come portare questi prodotti in modo da consentire un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Non replaceable light source (IFLB1N\_\_ and IFB2N\_\_)  
Source non remplaçable (IFLB1N\_\_ et IFB2N\_\_)  
Sorgente luminosa non sostituibile (IFLB1N\_\_ e IFB2N\_\_)



Non replaceable control gear (IFLB1N\_\_ and IFB2N\_\_)  
Alimentation non remplaçable (IFLB1N\_\_ et IFB2N\_\_)  
Alimentatore non sostituibile (IFLB1N\_\_ e IFB2N\_\_)



Replaceable light source by a professional (IFLB3N\_\_ only)  
Source remplaçable par un professionnel (IFLB3N\_\_ uniquement)  
Sorgente luminosa sostituibile da un professionista (Solo IFLB3N\_\_)



Replaceable control gear by a professional (IFLB3N\_\_ only)  
Alimentation remplaçable par un professionnel (IFLB3N\_\_ uniquement)  
Alimentatore sostituibile da un professionista (Solo IFLB3N\_\_)



5 year warranty  
5 ans de garantie  
Garanzia di 5 anni

Light source energy classes: IFLB1N40, IFLB2N40, IFLB3N30, IFLB3N40 = D IFLB1N30, IFLB2N30 = E  
Classe énergétique de la source lumineuse : IFLB1N40, IFLB2N40, IFLB3N30, IFLB3N40 = D IFLB1N30, IFLB2N30 = E  
Classi energetiche della sorgente luminosa: IFLB1N40, IFLB2N40, IFLB3N30, IFLB3N40 = D IFLB1N30, IFLB2N30 = E